

CWSO-RR-xx

Conventionele brandsirene



De CWSO sirenes zijn uiterst flexibel dankzij hun spanningsbereik van 9 tot 28V, modellen voor gebruik binnen en buiten, het lage stroomverbruik en de keuze uit 32 tonen die alle gekeurd zijn volgens EN54-3.

De "First Fix" aansluiting maakt het mogelijk om eerst alle bekabeling te leggen en uit te testen voor de sirenes bevestigd worden. Een ideaal product als bekabelen en in dienst stellen door verschillende personen gebeuren

Als meerdere CWSO sirenes in een lus staan, dan zullen alle sirenes in de lus gelijktijdig starten. Het volume kan verminderd worden met de dipswitch voor volumeregeling.



Het is mogelijk om 2 tonen te gebruiken met deze sirene en zo een getrapt alarm te geven. De tweede toon kan ingeschakeld worden door het toevoeren van een derde draad naar de sirene. Om het de installateur makkelijker te maken, kunnen alle draden eerst in het klemmenblok bevestigd worden dat achteraf vastgeklit wordt in de sirene. Bovendien zijn de aansluitklemmen ontdebeld voor in- en uitgaande kabels.

Deze veelzijdige sirene is geschikt voor gebruik buitenshuis met de diepe basis.

Standaard klemmenstrook



First Fix aansluiting en continuity link



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en productcode	CWSO-RR-S2	CWSO-RR-W2
Kleur	Rood	
Materiaal	Vlamvertragend Polycarbonaat en ABS	
Aansluiting	First Fix	
Aantal tonen	32	
Max geluidsvolume	107 dB op 1 m (toon 23)	103 dB op 1 m (toon 23)
Werkingsspanning	9 – 29 VDC	
Gemiddeld stroomverbruik	31 mA @24 V (toon 8)	
IP graad	IP21C	IP65
Kabels	0,5 -2,5 mm ²	
Relatieve vochtigheid	93 ± 3%, niet-condenserend	
Werkings temperatuur	-25 tot +70°C	
Massa	200 g	207 g
Afmetingen	H 77 x D 100 mm	H 102 x D 100 mm
Keuring	0832-CPR-F0254	