



120FG005 FURYO II sirène



- ▶ **Sirène compacte auto-alimentée à usage intérieur**
- ▶ **Autoprotection à l'ouverture et l'arrachement du boîtier**

FURYO II est une sirène auto-alimentée à usage intérieur d'une puissance de 100 dB.

Fonctions de base

FURYO II est une sirène auto-alimentée à usage intérieur d'une puissance de 100 dB.

Elle est autoprotégée à l'ouverture et à l'arrachement.

La sirène peut être auto-alimentée par un accumulateur rechargeable ou une pile 9V pour assurer son autonomie en cas de coupure d'alimentation principale.

Schémas/Remarques

- L'alimentation de la sirène doit être protégée par un fusible de 500 mA minimum.
- Pour une distance, centrale / sirène supérieure à 50 m, utiliser un câble 4 paires de 6/10 ème et doubler les paires pour l'alimentation de la sirène.
- Dans le cas de l'auto-alimentation par pile alcaline, retirer le cavalier repéré «STR1».
- Effectuer un essais en alarme avec pile ou accumulateur

Composants inclus

Type de détecteur	Quant.	Composant
FURYO II	1	sirène

Spécifications techniques

Alimentation	11 à 15 Vcc
Consommation en veille	170 µA MAX.
Consommation moyenne en alarme	130 mA à 13,8 Vcc
Auto-alimentation	
- Par accumulateur rechargeable	8,4 V / 120 mAh
- Par pile alcaline	9 V / 550 mAh
Puissance sonore	100 dB à 1 m
Commande	+ 12 V de blocage
Domaine d'utilisation	Intérieur
Températures d'utilisation	0 °C à + 55 °C
Boîtier	ABS de couleur blanche
Dimensions du boîtier	177 x 98 x 47 mm
Poids	300 g

Informations de commande

120FG005 FURYO II sirène

est une sirène auto-alimentée à usage intérieur

120FG005

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by