



ND 100 GLT Bouton panique



- ▶ **Bouton panique doté de la technologie de circuit c.c. (GLT)**
- ▶ **Pour la connexion à un panneau d'intrusion**
- ▶ **Contact d'intégrité**
- ▶ **Possibilité de montage des câbles en surface ou encastré**
- ▶ **Capuchon avec couvercle comme protection antidéclenchement (en option)**

Le bouton panique ND 100 GLT est utilisé pour déclencher manuellement et discrètement des alarmes sur des lieux de travail susceptibles de subir un cambriolage, tels que des banques, bijouteries, entreprises, domiciles privés, etc.

Certifications et accréditations

Région	Certification	
Allemagne	VdS	G 195065, C ND 100 GLT
Europe	CE	ND 100 GLT
Pays	Certification	ND 100 GLT
DE	VdS	G 195065, C

Composants inclus

Type	Quant.	Composant
ND 100 GLT	1	Bouton panique avec sceau de protection

Spécifications techniques

Contact d'alarme (Contact de basculement)	30 V/300 mA
Contact d'autosurveillance (Contact de basculement)	30 V/300 mA
Température ambiante	De 0 °C à +50 °C
Environnement	DIN 40 040 R14
Catégorie de protection	IP 40
Catégorie environnementale	2
Boîtier	
• Matière du boîtier	ABS
• Couleur du boîtier	RAL 9002
• Couleur du couvercle	Gris
Poids	Environ 0,07 kg
Dimensions (P x H)	81 x 31 mm

Informations de commande

ND 100 GLT Bouton panique **ISC-PB1-100**
 Pour déclencher manuellement et discrètement des alarmes sur des lieux de travail exposés au risque de cambriolage

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by